

E63 034 17



BRANDVARNARE 230 V AC

MED BATTERIBACKUP

- Optisk detektering
- Sammankopplingsbar - larmar en larmar alla
- Pausfunktion sänker tillfälligt känsligheten
- Grön lysdiod visar OK nätdrift
- Delay alarm - tystar varning för svagt batteri temporärt
- Testknapp för fullständig funktionskontroll.
- Ljudtryck 85 dB på 3 meter
- Godkänd enligt SS-EN 14604:2008

BRANDVARNARE 230 V AC MED BATTERIBACKUP

En ny serie professionella brandvarnare för anslutning till 230V nätet. Alla är godkända enligt den Europeiska och tillika Svenska standarden för brandvarnare, SS-EN 14604: 2005. Enkla att installera med Fast Fix på takdosa, över ett utkast eller med utanpåliggande kablage. De är sammankopplingsbara med kabel. Med radiosockel som tillbehör kan de sammankopplas trådlöst. Man kan dessutom kombinera trådbundet och trådlöst i samma system. Max 15 st brandvarnare i ett system - larmar en så larma alla. Som ytterligare tillbehör finns reläsockel för styrning av extern utrustning som t.ex. dörrstängare, kontaktorer, telefonuppringare, eller extra sirener och blytljus.

FUNKTIONER

- Pausfunktion sänker tillfälligt känsligheten, visas genom att röd lysdiod blinkar var 12:e sekund.
- Grön lysdiod visar OK nätdrift. Blinkande röd lysdiod var 45:e sek bekräftar normal operation.
- Varning för svagt batteri.
- Snooze alarm - tystar varning för svagt batteri temporärt i tio timmar perfekt då detta sker på natten.
- Testknapp för funktionskontroll.
- Reagerar snabbt med kraftig signal på 85 dB på 3 meter
- Sammankoppling med kabel (standard) eller med radiosockel (tillbehör) (Max 15 st) - larmar en larmar alla
- Med extern kontrollpanel kan man testa/pausa/tysta och lokalisera brandvarnare. Perfekt vid högt i tak.
Monteras på förhöjningsram 85x85x16mm eller i apparatdosa

SPECIFIKATIONER:

Detektion:	Optisk X-profil kammare för bästa detektion
Godkännande:	SS-EN 14604:2008
Arbetstemperatur:	5-40° C
Ljudtryck:	>85dBm på 3 meter
Batterier:	3 V Litium, inbyggt
Mått och vikt:	Ø116 x 61 mm, 210 g med batterier



Levereras med: Monteringssockel, batteri, skruv och plugg samt svensk bruksanvisning.

Beställningsinfo:

Enummer	Typ	Artikelnr	Benämning
6303417	KI-10LR	94.4140	230V Optisk BV med inbyggt Litium batteri
6303421	KI-10B	94.4141	230V Optisk BV med 3x1,5V AAA batteri
6303422	KI-10H	94.4142	230V Värmedetektor termistor 54°C 3x1,5V AAA batteri

Extra tillbehör:

6303419	KI-RF	94.4260	Radiosockel, max 15 BV - inbyggt 10år litiumbatteri
6303420	KI-RB	94.4261	Reläsockel för styrning av extern utrustning, NO/NC.
6303425	KI-TH	94.4150	Kontrollpanel för extern styrning/test (rammått.85x85x16mm)



marelco

KAMIC Light & Safety
Box 278, SE-651 07 Karlstad, Sweden
Tel: +46 (0)54-57 01 20, Fax: +46 (0)54-56 25 13
www.kamiclightsafety.se